





Hikvision įrenginio administratoriaus slaptažodžio atkūrimas

PASTABA: Prieš atlikdami įrenginio administratoriaus slaptažodžio atkūrimo procedūrą, įsitikinkite, kad įrenginį įsigijote UAB „BK grupė“, nurodykite savo kontaktinę informaciją, prisekite pirkimo dokumentą. Pavyzdys:

 		PVM ŠASKAITA FAKTŪRA Serija KBK Nr. 4112708		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Vardas Pavardė  9999</div>		
Pardavėjas : UAB BK grupė Adresas: Pramonės pr. 4D, LT-51329 Kaunas Telefonas/Faksas: (37) 337952, (37) 413224 Rejstras: VĮ "Registų centras" Kauno fil. Įmonės kodas: 210599550 PVM mokėtojo kodas: LT105995515 AB SEB bankas Banko kodas: 70440 A.s.: LT027044060003087184		Pirkėjas: <div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">Vardas Pavardė</div> Pirkėjo kodas: PVM kodas: Adresas:		Data : 2019 m. gruodžio 19 d.		
		Prekių pristatymo adresas:		LT- 40000		
Nr.	Kodas	Pavadinimas	Vnt.	Kiekis	Kaina €	Suma €
@ 1.	KNVRDS7604NI-K1/4P	Tinklinis įraš. įrenginys NVR Hikvision DS-7604NI-K1/4P, 4 kanalų, 4 PoE portai iki 300m, iki 8 Mpix/kan.; 1 HDD VGA, HDMI išėjimai;In 40 Mbps/Out 80 Mbps;	vnt.	1.00	9999.99	9999.99
Suma apmokėjimui žodžiais:					Viso €:	9999.99
Sąskaitą išrašė (prekes išdavė):					PVM 21%: €:	2100.00
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)					Suma apmokėjimui €:	12099.99
Prekes gavau:					Sąskaitos apmokėjimo sąlygos: pavedimu iki 2019.12.19	
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)					<div style="border: 1px solid red; padding: 2px;">ŠASKAITA BRAUSTA INVIGILIB INSURED </div>	
<small>Visos įrangos nuosavybės teisės priklauso PARDAVĖJUI iki PIRKĖJO visiško atsiskaitymo už pateiktas prekes su PARDAVĖJU. Šios sąlygos galioja ir suinstaliavus ar perpardavus įrangą trečiajai šaliai. Tuo atveju PIRKĖJAS privalo informuoti trečiąją šalį apie šias sąlygas.</small>						

Jei įrenginį įsigijote ne iš UAB „BK grupė“, tuomet dėl slaptažodžio atkūrimo kreipkitės į savo pardavėją.

Norėdami atkurti Hikvision įrenginio administratoriaus slaptažodį, reikia atlikti tokią procedūrą:

1. Bus reikalingas kompiuteris. Kompiuteris turi būti prijungtas į vietinį tinklą (LAN), ten kur yra prijungtas įrenginys.
2. Kompiuteryje reikia pasileisti programą „SADP Tool“, jei jos neturite instaliavę, tai ją galite atsisiųsti iš čia: <http://www.hikvisioneurope.com/portal/?dir=portal/Technical%20Materials/11%20%20Software/00%20%20Software%20Tool%20Package/01%20%20%20SADP%20Tools>
3. Paleidus programą, ji parodys visus tinkle prijungtus Hikvision įrenginius.
4. Reikia pažymėti įrenginį, kurio slaptažodį norite atkurti ir nuspausti mygtuką „Forgot Password“ dešiniame apatiniame kampe.
5. Iššokusioje lentelėje reikia nuspausti „Export“ ir išsaugoti failą savo kompiuteryje.
6. Išsaugotą failą atsiųsti „BK grupės“ Hikvision techninei pagalbai, kuri sugeneruos naują failą. Failo nepervadinkite, atsiųstame faile **turi matytis įrenginio serijos numeris**, pvz.: **DS-7608NI-E20820150119AARR123456789WCVU**
7. Gautą failą importuoti, įrašyti naują būsimą slaptažodį (du kartus) ir nuspausti „Confirm“
8. Įrenginio administratoriaus slaptažodis bus pakeistas.

Žemiau pateikta šios procedūros iliustracija:

1. PAŽYMĖKITE KAMERĄ
2. SPAUSKITE FORGOT PASSWORD
3. ATSIVERTUSIAME LANGE, PASPAUSKITE EXPORT IR EKSPORTUOKITE FAILĄ
4. FAILĄ SIŪSKITE EL. PAŠTU.
5. GAUTĄ FAILĄ IMPORTUOKITE ĮRAŠYKITE NAUJĄ SLAPTAŽODĮ DU KART

ID	Device Type	Security	IPv4 Address
021	IDN-31P1 NB 2.8	Active	192.168.1.254
022	DS-2CD2132F-I	Active	192.168.1.254
023	DS-2CD2632F-IS	Active	192.168.1.254
024	ITN-22P3 NW 2.8-12	Active	192.168.1.254
025	DS-2CD2032-I	Active	192.168.1.254
026	DS-2CD2012F-I	Active	192.168.1.254
027	DS-2CD2532F-IS	Active	192.168.1.254
<input checked="" type="checkbox"/> 028	DS-2CD2132F-I	Active	192.168.1.254
029	DS-2CD6362F-IS	Active	192.168.1.254
030	DS-2CD2052-I	Active	192.168.1.254

Reset Password

Step 1: Click Export to download the key request file (XML file) or take a photo of the QR code. Send the XML file or QR code photo to our technical engineers.

Export

Step 2: Input the key or import the key file received from the technical engineer to reset the password for the device.

Import file

New Password:

Confirm Password:

Confirm Cancel

Modify Network Parameters

Device Serial No.: DS-2CD2132F-I20151125CCWR55

IP Address: 192.168.2.46

Port: 8000

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.1.254

IPv6 Address: ::

IPv6 Gateway: ::

IPv6 Prefix Length: 0

HTTP Port: 80

Admin Password:

Forgot Password

PASTABA: Eksportavus failą, negalima išjungti įrenginio maitinimo (negalima jo perkrauti), kitaip neveiks importuojamas failas ir procedūrą reikės kartoti. Failas galioja 2 dienas nuo eksportavimo pradžios. Kai kuriuose kompiuteriuose, „SADP Tool“ programą reikia paleisti administratoriaus teisėmis.